การตั้งค่ากระดาษต่อเนื่อง 9"x5.5" , 9"x11" หรือตามขนาดที่ต้องการ

รองรับปริ้นพิมพ์หัวเข็ม Epson LQ-300 , LQ-310 OKI



4. เลือก Devices and Printer (4.1 หากไม่เห็นให้คลิก View by: Category: Large icons)

สร้าง ขนาดกระดาษให้ เครื่องพิมพ์รู้จักก่อน

and Pr	inters			
$\leftarrow \rightarrow ~ \bullet ~ \uparrow$	🦛 👌 Control Pan	el > All Control Panel I	tems > Devices and Prin	ters
Add a device	Add a printer	See what's printing	Print server properties	6
✓ Devices (3) –				
BRAVIA 4K GE ATV3	3 LENOVOP1	5V Razer Basilisk X HyperSpeed	< compared by the second s	
✓ Multimedia □	Devices (5)			
Android TV	Android T	V BRAVIA 4K GB ATV3	BRAVIA 4K GB ATV3	
✓ Printers (5)				
		5		
EPSON LQ-31 ESC/P2	0 Michioft Pr to PDF	int OneNote for Windows 10	XP-80C	;

- 5. คลิกเลือกชื่อเครื่องพิมพ์
- 6. คลิกปุ่ม Print server properties

Forms on:	LENOVOP15V				
10×11			↑ Delete		
10×14					
11×1/			Sava Form		
12×11			Save Form		1
13×11					
_	0.55				
Form name	9x5.5			8	
🗹 Create a	new form	7			
Define a ne	w form by edit	he evisting name ar	d		
Define a ne measureme	w form by edit.	he existing name ar Form.	nd		
Define a ne measureme	w form by edit. J t ents. Then click Save	he existing name ar Form.	nd		
Define a ne measureme - Form descr	w form by edit y t ents. Then click Save iption (measureme	he existing name ar Form. nts)	nd		
Define a ne measureme Form descr	w form by edit. J t ents. Then click Save iption (measuremen	he existing name ar e Form. nts)	nd		
Define a ne measureme Form descr Units:	w form by edit, J t ents. Then click Save iption (measurement O Metric	he existing name ar Form. nts) © English	nd 9		
Define a ne measureme Form descr Units: Paper size:	w form by edit J t nts. Then click Save iption (measuremen O Metric Printer	he existing name ar Form. nts) © English area margins:	nd 9		
Define a ne measureme Form descr Units: Paper size:	w form by edit. [] t ints. Then click Save iption (measuremen O Metric Printer	he existing name ar Form. nts) © English 2rea margins:	9		
Define a ne measureme Form descr Units: Paper size: Width:	w form by edit. [] t ints. Then click Save iption (measuremen O Metric Printer 8.50in Lef	he existing name ar Form. nts) © English area margins:	9 0.00in		
Define a ne measureme Form descr Units: Paper size: Width: Height:	w form by edit. [] t ints. Then click Save iption (measurement O Metric Printer 8.50in Lef 5.50in Rio	he existing name ar Form. () () English area margins: () () () () () () () () () () () () ()	9 0.00in 0.00in		
Define a ne measureme Form descr Units: Paper size: Width: Height:	w form by edit. 1 t ints. Then click Save iption (measuremen O Metric Printer 8.50in Lef 5.50in Rig.	e existing name ar Form. • English area margins: 10	9 0.00in 0.00in		
Define a ne measureme Form descr Units: Paper size: Width: Height:	w form by edit. [] t ints. Then click Save iption (measurement O Metric Printer 8.50in Lef 5.50in Rigi	he existing name ar Form. • English area margins: 10	9 0.00in 0.00in		

7. คลิก Create a new form

- 8. ช่อง Form name: ใส่ 9x5.5 หรือ 9x11 ก็ได้คับแต่ต้องสัมพันธ์กันกับข้อ 10
- 9. Form description เลือก English
- 10. Paper size: Width: 8.50in Height: 5.50in (หากต้องการ 11 ให้ใส่ 11.00in)
- 11. คลิก Save Form แล้วกด Close



12. คลิกขวาตรงกับเครื่องพิมพ์ที่ใช้ เลือก Printer Properties

EPSON LQ-310 ESC/P2	Properties			×	
eneral Sharing Ports Adva	nced Color Management Utility	Security	Device Settings		13
BPSON LQ-310 ESC/F	2 Device Settings				
🖬 🗐 Form To Tray Assig	nment				
Manual Feed:	x5.5	~		14	
Tractor: Not Ava	<u>ilable</u>				
🖶 ዀ Installable Options					
Printable Area: S	tandard				
	rity: <u>Driver</u>				
Printer Font Sett	ing: <u>Standard</u>				
Packet mode: <u>Au</u>	<u>ito</u>				
	ОК	Cancel	Apply		15

- 13. คลิกแถบ Device Settings
- 14. Manual Feed: เลือกชื่อที่เราสร้างไว้ (9x5.5)หรือตามที่ตั้งไว้ (หากกำหนดขนาดใหญ่เกิน จะ มองไม่เห็น (ข้อ 10) ความกว้างอย่าให้เกิน 9″)
- 15. คลิก Apply

www.pingpos.com

General St. 16 Source Comment:	EPSON LQ-310 ESC/P2 Printing Preferences Layout Paper/Quality User Defined Paper Extension Settings Orientation: Page Order: Front to Back Page Format	
Mgdel: EPSON LQ-310 ESC/P2 Features Color: No Paper availa Double-sided: No 9x5.5 Staple: No Speed: Unknown Maximum resolution: 360 dpi Prgferences	Pages per Sheet 1 ~ Draw Borders Advanced. 17 OK Cancel	Printer Feat, Print Speet Print Speet Print Dire Print Dire P

- 16. คลิกแถบ General
- 17. คลิกปุ่ม Preferences
- 18. คลิกปุ่ม Advanced
- 19. Paper Size: เลือกชื่อกระดาษที่เราตั้งไว้
- 20. กดปุ่ม OK OK OK สำเร็จแล้ว สำเร็จแล้ว

สรุป

- สร้างกระดาษก่อน
- เลือกขนาดกระดาษใน Properties
- เลือกขนาดกระดาษใน Preferences

หวังว่าจะมีประโยชนนะครับ <u>www.pingpos.com</u> ดาวน์โหลดและทดลองใช้งานโปรแกรมขายได้ฟรี