


แก้ไขลิ้นชักไม่เด้ง หลังจาก Windows Update


วิธีแก้ไข

1. การติดตั้งไดรเวอร์


- เข้าเว็บไซต์ <https://www.pingpos.com/download>



คลิก ลิ้นชักเก็บเงิน DT-100U Win8-10



- คลิกสามเหลี่ยมชี้ขึ้น เลือก แสดงในโฟลเดอร์




- คลิกขวาไฟล์ที่โหลด เลือก 7-Zip > แยกไฟล์ไปที่ "usbcom8\" หากไม่มีโปรแกรม 7-zip ดาวน์โหลดที่นี่ <https://7-zip.org/> >>

7-Zip is a file archiver with a high compression ratio.


Download 7-Zip 22.01 (2022-07-15) for Windows:

Link	Type	Windows	Size
Download	.exe	64-bit x64	1.5 MB
Download	.exe	32-bit x86	1.2 MB
Download	.exe	64-bit ARM64	1.5 MB




- เปิดไฟล์เตอร์ usbcom8 คลิก ขวา ไฟล์ ser2pl.inf > Install > OK เสร็จสิ้นการติดตั้งไดรเวอร์


2. การแก้ไข ไดรเวอร์ที่ไม่เข้ากับ Chip




- คลิก แวนขยาย พิมพ์ค้นหา device manager แล้วคลิก Device Manger เพื่อเปิด




- หาหัวข้อ Ports (COM & LPT) มองหาหัวข้อ This is NOT Prolific PL2003... ให้คลิกขวา เลือก Update driver




- **เลือก Browse my computer for drivers**




- **เลือก Let me pick form a list of available driver on my computer**




- **คลิก ไดรเวอร์ที่ลงท้ายด้วยปี 2551 กด next (หากไม่เห็นให้ดูในหัวข้อการติดตั้งไดรเวอร์ ด้านบนสุด)**



- **คลิก Close**



- ให้จดจำ ตัวเลข COM ในวงเล็บ ตัวอย่างที่เห็นคือ COM3



- เปิดโปรแกรมขาย PPOS เข้าตั้งค่า > ตั้งค่าลิ้นชักเก็บเงิน
 - ติ๊กถูก ใช้ลิ้นชักเก็บเงิน
 - Port ใส่ตัวเลขที่จดมา คือ 3
 - กด ทดสอบ/บันทึก ลิ้นชักแดงก็สำเร็จครับ

ดาวน์โหลดและทดลองใช้งานโปรแกรมขายได้ที่ www.pingpos.com ทดลองฟรี